

Bilaga C: PTS anvisningar om tilldelning av anropssignaler för amatörradio

1 Allmänt

- 1.1 Anropssignaler får endast tilldelas i de serier som PTS delegerat i detta beslut¹. SSA ansvarar för att tilldelningen av anropssignaler sker i enlighet med dessa anvisningar.
- 1.2 SSA ska föra ett register över anropssignaler som SSA och FRO tilldelar.
- 1.3 Uppgifter om tilldelade anropssignaler (ordinarie och extra), ska överföras till PTS på lämpligt sätt i enlighet med Bilaga D.
- 1.4 SSA ska regelbundet uppdatera registret över tilldelade anropssignaler². SSA ska även omgående registrera information från FRO i sitt register över anropssignaler.

¹ Detta innebär att SSA inte får tilldela anropssignaler i andra serier än de angivna. SSA får således inte tilldela, eller förnya, anropssignaler i serien SL. SSA får dock utfärda ett certifikat på nya blanketten för innehavare av ordinarie SA-, SM- eller SH-signal om det tidigare certifikatet förkommit eller om det tidigare radiotillståndet upphört att gälla och därför kan orsaka frågor vid besök i utlandet.

² Uppdatering kan exempelvis ske genom verifiering av adress- och kontaktuppgifter. De anropssignaler som SSA inte tilldelat behöver inte uppdateras.

2 Anropssignalers utformning

- 2.1 Alla tilldelade anropssignaler ska utformas i enlighet med artikel 19 i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU RR).
- 2.2 Anropssignaler behöver inte tilldelas i löpande bokstavsordning.
- 2.3 Anropssignaler får inte tilldelas om de är vilseledande, innefattar obehörigt bruk av namn, varumärken eller officiella beteckningar, uttrycker politiska, ideologiska eller kommersiella budskap, kan väcka anstöt eller på annat sätt är olämpliga. Den som tilldelar en anropssignal prövar dess förenlighet med kraven i denna punkt.

3. Ordinarie anropssignaler

3.1. Allmänt om ordinarie anropssignaler

- 3.1.1. Ordinarie anropssignaler för fysiska personer tilldelas med distriktssiffra enligt innehavarens folkbokföringsadress. Ordinarie anropssignaler för juridiska personer tilldelas med distriktssiffra enligt innehavarens säte.

0: Stockholms län

1: Gotlands län

2: Norrbottens och Västerbottens län

3: Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län

4: Dalarnas, Värmlands och Örebro län

5: Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Östergötlands län

6: Västra Götalands och Hallands län

7: Kalmar, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge och Skåne län

- 3.1.2. Suffix för ordinarie anropssignaler ska vara unika, så att olika användare inte kan tilldelas samma suffix med olika distriktssiffra.

- 3.1.3. Innehavare av ordinarie anropssignal kan byta distriktssiffra för att markera användning från alternativadress, exempelvis fritidsadress, i annat distrikt.

3.2. Ordinarie anropssignaler för fysiska personer

- 3.2.1. En ordinarie anropssignal med treställigt suffix i SA-serien ska efter ansökan tilldelas fysisk person som godkänts i prov för svenskt HAREC. Anropssignalen ska anges på amatörradiocertifikatet.

- 3.2.2. En ordinarie anropssignal med treställigt suffix i SA-serien ska efter ansökan tilldelas fysisk person med HAREC från annat land som är folkbokförd i Sverige.

- 3.2.3. En ordinarie anropssignal med treställigt suffix i SH-serien ska efter ansökan tilldelas fysisk person som blivit godkänd vid prov för svenskt instegscertifikat. Anropssignalen ska anges på instegscertifikatet för amatörradio.

- 3.2.4. Den som anser sig ha fått en olämplig ordinarie anropssignal i SM- eller SA-serien, som till exempel är svår att uttala på telefoni eller sända med telegrafi, ges möjlighet att byta en befintlig anropssignal till valfri ledig anropssignal med tre bokstäver i suffixet i SA-serien. Byte av anropssignal får ske högst en gång,

om inte särskilda skäl föreligger.

3.2.5. Den som anser sig ha fått en olämplig ordinarie anropssignal i SH-serien, som till exempel är svår att uttala på telefoni eller sända med telegrafi, ges möjlighet att byta en befintlig anropssignal till valfri ledig anropssignal med tre bokstäver i suffixet i SH-serien. Byte av anropssignal inom SH-serien får ske högst en gång, om inte särskilda skäl föreligger.

3.2.6. Exempel på korrekta ordinarie anropssignaler för fysiska personer är

SA0ABC

SH7DEF

3.2.7. Återanvändning av tidigare utdelade ordinarie anropssignaler för fysiska personer ska undvikas. Undantag kan tillåtas i speciella fall, till exempel vid övertagande inom familjen.

3.2.8. En fysisk person kan efter ansökan återta tidigare tilldelad ordinarie anropssignal såvida anropssignalen inte är tilldelad annan användare.

3.3. Ordinarie anropssignaler för juridiska personer

3.3.1. En ordinarie anropssignal med tvåställt eller treställt suffix i SK-serien ska efter ansökan tilldelas juridisk person som bedriver amatörradioverksamhet. Amatörradioföreningar ska ha stadgar och vald styrelse för att kunna tilldelas anropssignaler. Det ska finnas en kontaktperson som ansvarar för amatörradiostationens användning. Denna kontaktperson, ska ha ett eget amatörradiocertifikat, HAREC eller motsvarande, en ordinarie anropssignal i SA- eller SM-serien och vara utsedd av styrelsen.

3.3.2. SSA ska föra ett uppdaterat register med kontaktuppgifter för sådana kontaktpersoner. Vid byte av kontaktperson ska detta anmälas till SSA.

3.3.3. En juridisk person som tidigare erhållit en anropssignal i prefixserien SA kan efter ansökan byta till en anropssignal i prefixserien SK.

3.3.4. Exempel på korrekta anropssignaler för juridisk person är

SK0AB

SK7DE

3.3.5. Juridiska personer ska tilldelas anropssignal med distriktssiffra motsvarande det distrikt där verksamheten har sitt säte och får inte själva byta distriktssiffra. Juridiska personer med verksamhet i flera distrikt kan tilldelas ytterligare anropssignaler med samma suffix och med annan distriktssiffra, motsvarande

de distrikt där verksamheten bedrivs. För varje sådan ytterligare anropssignal ska finnas en kontaktperson, utsedd enligt 3.3.1, som är bosatt i eller har fritidsadress i det distrikt där verksamheten bedrivs.

4. Extra anropssignaler

- 4.1. Innehavare av ordinarie anropssignaler i serierna SA, SM och SK får tilldelas extra anropssignaler i serierna SA-SJ, SM, 7S och 8S.
- 4.2. Juridiska personer som innehar ordinarie anropssignal i serien SA eller SK får även tilldelas extra anropssignaler i SK-serien.
- 4.3. Extra anropssignaler får tilldelas även med distriktssiffrorna 8 och 9.
- 4.4. Extra anropssignaler som tilldelas i SA- och SM-serierna får inte ha två- eller treställiga suffix. Extra anropssignaler som tilldelas i SH-serien får inte ha treställigt suffix.
- 4.5. Fysiska personer får ha högst två extra anropssignaler tilldelade samtidigt, utöver den ordinarie anropssignalen.
- 4.6. Juridiska personer får ha högst tre extra anropssignaler tilldelade samtidigt, utöver den ordinarie anropssignalen. Undantag kan tillåtas i speciella fall, t.ex. att signalerna är kopplade till ett fysiskt objekt så som fartyg eller fastigheter.
- 4.7. Extra anropssignaler tilldelas för upp till fem år i taget varefter tilldelningen kan förlängas.
- 4.8. Extra anropssignaler där endast distriktssiffran skiljer kan vara tilldelade olika användare. Innehavare av extra anropssignal får inte fritt byta distriktssiffra för att markera användning från alternativadress i annat distrikt.
- 4.9. Extra anropssignaler med ettställt suffix får tilldelas i serierna SA-SK, SM, 7S och 8S. Extra anropssignaler med ettställt suffix i SK-serien får endast tilldelas juridiska personer.
- 4.10. Extra anropssignaler med tvåställt suffix får tilldelas i serierna SB-SJ, 7S och 8S. Extra anropssignaler med tvåställt suffix i SA-, SK- och SM-serien får inte tilldelas.
- 4.11. Extra anropssignaler med treställt suffix får tilldelas i serierna SB-SG, SI-SK, 7S och 8S. Extra anropssignaler med treställt suffix i SA-, SH- och SM-serien får inte tilldelas. Extra anropssignaler med treställt suffix i SK-serien får endast tilldelas juridiska personer.
- 4.12. Extra anropssignaler med fyrställt suffix får tilldelas i serierna SA-SK, SM, 7S och 8S. Extra anropssignaler med fyrställt suffix i SK-serien får endast tilldelas juridiska personer.
- 4.13. Extra anropssignaler med längre suffix än fyra tecken får tilldelas i serierna SA-SK, SM, 7S och 8S. Extra anropssignaler med längre suffix än fyra tecken i SK-serien får endast tilldelas juridiska personer. Anropssignaler med längre suffix

än fyra tecken får i enlighet med artikel 19.68A i Internationella teleunionens radioreglemente tilldelas endast för särskilda tillfällen och för högst ett år i taget.